# CO-sinusUPS-400W

Zasilacz awaryjny 230VAC 400W z ładowarką 12V/max 6A do podłączenia akumulatorów AGM 12V



Zasilacz awaryjny
Moc: 500VA/400W
Zakres napięcia wyjściowego:
Praca sieciowa: 190Vac – 254Vac, czysty sinus
Praca bateryjna: 230Vac, czysty sinus
Liczba gniazd wyjściowych: 2szt (French)
Parametry wejścia:
Zakres napięcia wejściowego: 155Vac – 290Vac
Współpraca z baterią: 26....100Ah (GEL, AGM, ACID)
Wymiary szer./gł./wys. (mm) 246 / 205 / 104mm
Waga netto / brutto: 6 / 6,5kg
**Brak akumulatorów w zestawie do kupienia osobno**

Prąd ładowania: 6A;
Napięcie stałe nominalne: 13,7Vdc;
Przekrój przewodów bateryjnych: 4mm2, złączka oczko M5
Charakterystyka inwertera z funkcją UPS:
- Czysto sinusoidalny przebieg wyjściowy (true sin)
- Obudowa wisząca (lub stojąca)
- Synchronizacja napięcia wyjściowego z siecią zasilającą (napięcie i częstotliwość)
- Zapewnia ładowanie akumulatora, oraz automatyczne przełączenie na prace bateryjną,
- Współpraca z odbiornikami rezystancyjnymi, indukcyjnymi, pojemnościowymi,
- Czas podtrzymania zależny od podłączonych akumulatorów,
- Łatwy w montażu i uruchomieniu
- Gniazda wyjściowe: 2x z bolcem

## SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

| | |
|---|---|
| **MPL_ID** | 83278 |

## SPECYFIKACJA MECHANICZNA