

CO-sinusUPS-400W

Zasilacz awaryjny 230VAC 400W z ładowarką 12V/max 6A do podłączenia akumulatorów AGM 12V



Zasilacz awaryjny

Moc: 500VA/400W

Zakres napięcia wyjściowego:

Praca sieciowa: 190Vac – 254Vac, czysty sinus

Praca bateryjna: 230Vac, czysty sinus

Liczba gniazd wyjściowych: 2szt (French)

Parametry wejścia:

Zakres napięcia wejściowego: 155Vac – 290Vac

Współpraca z baterią: 26....100Ah (GEL, AGM, ACID)

Wymiary szer./gł./wys. (mm) 246 / 205 / 104mm

Waga netto / brutto: 6 / 6,5kg

Brak akumulatorów w zestawie do kupienia osobno

Prąd ładowania: 6A;

Napięcie stałe nominalne: 13,7Vdc;

Przekrój przewodów bateryjnych: 4mm², złączka oczko M5

Charakterystyka inwertera z funkcją UPS:

- Czysto sinusoidalny przebieg wyjściowy (true sin)
- Obudowa wisząca (lub stojąca)
- Synchronizacja napięcia wyjściowego z siecią zasilającą (napięcie i częstotliwość)
- Zapewnia ładowanie akumulatora, oraz automatyczne przełączenie na pracę bateryjną,
- Współpraca z odbiornikami rezystancyjnymi, indukcyjnymi, pojemnościowymi,
- Czas podtrzymania zależny od podłączonych akumulatorów,
- Łatwy w montażu i uruchomieniu
- Gniazda wyjściowe: 2x z bolcem

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MPL_ID	83278
--------	-------

SPECYFIKACJA MECHANICZNA