Home.Smart MOES Home.



Przekaźnik MOES MS-101

Moduł przełącznika Wi-Fi

Instrukcja obsługi

Wersja polska • format A5

power solution

Importer / dystrybutor: Power Solution
ul. Żorska 14, 44-203 Rybnik, Polska

MOES
Home.Smart MOES Home.

Specyfikacja techniczna

MOES MS-101 — przełącznik Wi-Fi

Jednokanałowy moduł do sterowania oświetleniem lub innym kompatybilnym odbiornikiem. Sterowanie z aplikacji Smart Life.

Marka	MOES
Rodzaj	Moduł przełącznika, 1 kanał
Zasilanie	90–250 V AC, 50/60 Hz
Komunikacja	Wi-Fi 2,4 GHz (b/g/n)
Maks. obciążenie	2200 W / 10 A (MS-101)
Obudowa	ABS V0
Wymiary	88 × 38 × 22 mm
Kolor	Biały

Ważne informacje

Parametr 3520 W / 16 A dotyczy osobnego wariantu MS-101-16A; nie należy przypisywać go standardowemu MS-101.

Przed montażem odłącz zasilanie. Instalację powinien wykonać wykwalifikowany elektryk, zgodnie ze schematami producenta.

1. Pobierz aplikację MOES

W App Store lub Google Play wyszukaj „MOES” i zainstaluj aplikację. Możesz też zeskanować kod QR do oficjalnej strony producenta.

Strona MOES

2. Rejestracja lub logowanie

Otwórz aplikację. Wybierz „Zarejestruj się”, podaj wymagane dane i potwierdź konto kodem weryfikacyjnym. Ustaw hasło. Jeżeli masz już konto, wybierz „Zaloguj się”.

3. Dodaj moduł MS-101

1. Włącz zasilanie dopiero po prawidłowym montażu urządzenia.
2. Upewnij się, że telefon korzysta z sieci Wi-Fi 2,4 GHz.
3. Przytrzymaj reset zgodnie z instrukcją urządzenia, aż dioda zacznie szybko migać.
4. W aplikacji wybierz „+” i dodaj kompatybilny przełącznik Wi-Fi. Postępuj zgodnie z komunikatami.

Alternatywnie: Smart Life

Oryginalna instrukcja MS-101 opisuje także konfigurację w Smart Life. Nazwy przycisków i ekranów mogą się różnić zależnie od wersji aplikacji.

MOES
Home.Smart MOES Home.

Schemat podłączenia

MOES MS-101 — przykład 4.1: podłączenie odbiornika



Objaśnienia schematu

L	Przewód fazowy (zasilanie)
N	Przewód neutralny (zasilanie)
Po prawej	Przykładowy odbiornik sterowany modułem

Uwaga: instalacja 230 V AC

Przed rozpoczęciem prac odłącz zasilanie. Podłączenia powinien zweryfikować wykwalifikowany elektryk.

power solution

Importer / dystrybutor: Power Solution
ul. Żorska 14, 44-203 Rybnik, Polska